

ESQUEMA UNIFILAR

TABLERO B
OBRA: APARICO SARAVIA
230 V TRIFASICO (IT)
16 kW

Linea	luminarias (N°)	Metros estimado	Potencia en watts.	Seccion x C/Tension (al 3%)	conductor seleccionado	CAÑO PVC	Contactor
L1	2,4,7,9,12,14	314	1068	3,71	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	A
L2	43,41,40,38,34,33	507	1068	5,99	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	A
L3	31,29,28,24 ,22,19,17	330	1246	4,55	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	A
L4	1,3,5,6,8	350	890	3,45	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	B
L5	10,11,13,15	155	712	1,22	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	B
L6	42,39,37,36,35,32	495	1068	5,85	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	B
L7	30,27,26,25,23, 21,18,16,15	314	1602	5,57	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	B
L8	Alumbrado existente	80	7080	6,27	4 X 16 mm2	100 mm	C

14734

Referencia

UTE – SE	SUB /ESTACION UTE
KWH/KWH	MEDICION - TABLERO
	TERMOMAGNETICA
CC	CONTACTOR
	DIFERENCIAL
	COLUMNA -LUMINARIA LED

LAVALLEJA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

RE-CONSTRUCCION DE LA AVENIDA APARICIO SARAVIA DE LA CIUDAD DE MINAS

ALUMBRADO PÚBLICO

TECNICO DEL PROYECTO:

ESCALA HORIZONTAL / VERTICAL 1:2000

FECHA: AGOSTO 2017

LAMINA N°: 7 . v3

DEPARTAMENTO LAVALLEJA